

Codice articolo

CX 1/2 BDM



Connettore maschio coassiale, serie adattatori CX BD, grandezza "21.21", con alloggiamento per 1 connettore schermato e 2 contatti ausiliari

Descrizione prodotto		Proprietà dei materiali	
Tipo prodotto	Frutto	Conformità RoHs	Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
Serie	Adattatori CX BD	China RoHs - EFUP	50
Tipo connessione	Coassiale	Sostanze REACH SVHC	Si Piombo
Genere	Maschio	Codice SCIP	5a97d67d-dd49-45fe-94c0-411f951ef5ee
Grandezza	Grandezza "21.21"	Approvazioni / Normative	
Specifica	Con alloggiamento per 1 connettore schermato e 2 contatti ausiliari	Certificazioni	CSA, DNV, BV
Dati tecnici		UL	ECBT2
Tensione nominale secondo UL/CSA	50 V	cUL	ECBT8
Ulteriori dettagli tecnici		Informazioni commerciali	
Resistenza d'isolamento	≥ 10 GΩ	Codice EAN13	8015747178532
Peso	8,70 g	Classificazione ecl@ss	27440205
Temperature di esercizio (min, max)	-40°C...+70°C	Classificazione ETIM	EC000438
Coppia di serraggio viti di fissaggio	M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)	Caratteristiche imballaggio	
		Lunghezza imballo	112,00 mm
		Altezza imballo	95,00 mm
		Profondità imballo	117,00 mm
		Peso imballo	0,13 kg
		Volume imballo	1,24 dm ³
		Descrizione imballo	Scatola cartone
		Quantità imballo	10 pz
		Codice EAN13 imballo	8015747178570
		Descrizione sottoimballo	Sacchetto
		Quantità sottoimballo	1 pz
		Codice EAN13 sottoimballo	8015747178587

Codice articolo

CX 1/2 BDM



Note

CX 1/2 BDM/F

- custodie impiegabili: grandezza 21.21
- metalliche: CKAX I, CKAG/MKAG V
- IP68: CGK I, CGK/MGK IAP, CGK/MGK V
- caratteristiche secondo EN 61984: frutto adattatore CX 1/2 BD (2 contatti aux)
10A 50V 0,8kV 3
- per crimpatura contatti vedere sezione utensili di crimpatura (contatti 10A serie CDF e CDM)
- utensile per estrazione connettori schermati BUS/coax dal frutto adattatore CX 1/2 BD articolo CX BES
- resistenza di contatto frutto adattatore, 2 contatti aux: < 3 mOhm
- frutto adattatore equipaggiato di vite di fissaggio con guarnizione, idoneo al montaggio in custodie
- frutto adattatore utilizzabile con connettori schermati CX 04 BF/M, CX 01 BF/M; CX 08 BF/M e CX 01 BCF/M

Le misure indicate non sono impegnative e possono essere variate senza alcun preavviso.
